

# OMNITRONIC PM-322P Mixer per DJ a 3 canali con Bluetooth e lettore USB

Art.n.: 10006874

Mixer per DJ a 3 canali con Bluetooth e lettore MP3

GTIN: 4026397653403



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

## Features :

- 3 canali di ingresso con regolatore di guadagno, equalizzatore a 3 bande, pulsante cue e fader a canale
- Canale microfono DJ con controllo del volume ed equalizzatore a 2 bande
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Canale master con controllo del volume e indicatore di livello LED stereo a 6 cifre, commutabile tra segnale master e PFL
- Indicatore di livello a LED stereo a 6 cifre
- 6 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscite XLR simmetriche e prese RCA
- Uscita record, indipendente dal master
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Portata fino a 10m a vista
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

### Dotazione della fornitura

- 1 x mixer, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavo RCA, 1 x dichiarazione di conformità

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397653403

Peso : 3,17 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.14 m

## Dati tecnici :

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:      | 25 W   |
| Classe di protezione:           | CL II  |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)   |
| Attivazione:                    | Bluetooth  |
| Bluetooth:                      | Versione: 4,2 + EDR<br>Profilo: A2DP, AVRCP  |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | PM-322P  |
| Audioplayer:                    | USB + Bluetooth  |
| Massima:                        | Fino a 10m a vista   |
| Deviazione della portante:      | 2,4 GHz  |
| Colore della custodia:          | Nero   |
| Tipo di display:                | Schermo LCD  |
| Controlli:                      | Audioplayer, crossfader, funzione cue mix, Interruttore sorgente, interruttore Crossfade Curve; interruttore crossfade reverse   |
| LED di stato:                   | Indicatore del livello master commutabile, clip, CUE, power  |
| Collegamenti:                   | Ingresso: line via 4 x RCA stereo<br>Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo<br>Ingresso: audioplayer via 1 x USB A (F) versione da incasso<br>Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso<br>Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Master via 2 x RCA stereo<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso   |
| Canali:                         | Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-line-player via RCA o lettore, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE<br><br>Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE<br><br>Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, funzione cue mix<br><br>Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola<br><br>Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola |
| Formato musicale:               | MP3, WAV; WMA  |
| Collegamento USB:               | Type A   |
| Struttura della custodia:       | Custodia per mixer   |
| Misure:                         | Lunghezza: 28,3 cm   |

Larghezza: 23 cm  
Altezza: 10,7 cm

---

Peso: 2,58 kg

---

Audioplayer

---

Supporti di memorizzazione appropriati: Periferica USB max. 32GB (FAT 32)

---