

OMNITRONIC PM-422P Mixer per DJ a 4 canali con Bluetooth e lettore USB Art.n.: 10006878

Mixer per DJ a 4 canali con Bluetooth e lettore MP3

GTIN: 4026397653410



Prezzo di listino: 272.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 canali di ingresso con regolatore di guadagno, indicatore di livello a LED, equalizzatore a 3 bande, pulsante cue e fader a canale
- Canale microfono DJ con controllo del volume, equalizzatore a 2 bande, interruttore on/off e interruttore talkover
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Crossfader con interruttori di assegnazione e caratteristiche di regolazione regolabili
- Canale master con controllo del volume e del bilanciamento
- Indicatore di livello a LED stereo a 10 cifre
- Uscita monitor regolabile
- 8 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscite XLR simmetriche e prese RCA
- Uscita record, indipendente dal master
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Portata fino a 10m
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

Dotazione della fornitura

- 1 x mixer, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavo RCA, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653410

Peso : 4,17 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 4,2 + EDR Profilo: A2DP, AVRCP
Nome del dispositivo Bluetooth:	PM-422P
Audioplayer:	USB + Bluetooth
Massima:	Fino a 10m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Audioplayer, talkover, selettore crossfader, crossfader, interruttore Crossfade Curve
LED di stato:	Indicatore del livello del canale, Indicatore del livello master, CUE, ON AIR, power
Collegamenti:	Ingresso: line via 6 x RCA stereo Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: audioplayer via 1 x USB A (F) versione da incasso Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: booth via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-line-player via RCA o lettore, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale di ingresso: 1 x Stereo with Interruttore line-line via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, interruttore Talkover, Interruttore ON AIR Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, Manopola di bilanciamento Uscita booth: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola, funzione cue mix

Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola

Formato musicale:	MP3, WAV; WAV
Collegamento USB:	Type A
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Lunghezza: 35 cm Larghezza: 26,6 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	3,46 kg
Audioplayer	
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 32GB (FAT 32)
