

OMNITRONIC LMC-2022FX Console mixer USB

Mixer audio PRO con British-style EQ, compressore, unità effetti e interfaccia USB

Art.n.: 10040283

GTIN: 4026397565539



Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Professional live mixing consoles with British EQ, FX unit and USB interface
Effortlessly achieve the right sound with the LMC series by OMNITRONIC! The incredibly user-friendly mixing consoles provide a warm, natural sound with outstanding audio parameters, an extensive set of features and maximum reliability - ideal for professional studio recordings, live performances, and fixed PA installations. Especially the 2022FX has several useful features that are unparalleled in this price range: feedback detection system, voice canceller, and 3D stereo surround effect.

All mono channels feature extremely low-noise, top-notch microphone preamps that offer an extraordinary 130 dB of dynamic range, and a bandwidth ranging from below 10 Hz to over 200 kHz for crystal-clear signal reproduction. The incredibly warm and natural equalizers used for all channel strips are based on classic "British EQ" circuitry from mixing consoles of the '60s and '70s.

Additionally, your LMC series mixing console has a studio-grade compressor with easy one-knob functionality on each mono channel plus a 24-bit FX processor with 16 editable effects which can be added to individual channels, busses or the main mix. Utilizing the built-in USB audio interface with up to 48 kHz sample rate, you can link your Windows or Mac computer and record your sessions instantly.

Features :

- 6 canali di ingresso mono con regolatore di guadagno, EQ a 3 bande con controllo del centro semiparametrico, low cut e regolatore Pan
- 6 inserti per il collegamento di processori di segnale esterni nelle condotte monocanale
- 4 canali di ingresso stereo con EQ a 4 bande, regolazione del livello e regolatore di bilanciamento

Logistica

EAN / GTIN: 4026397565539

Peso : 7,25 kg

Lunghezza : 0.47 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.20 m

- Preamplificatori microfonic di alta qualità e a bassa rumorosità con una gamma dinamica di 130 dB e un elevato margine
- Eccellenti equalizzatori con circuito British EQ per un suono caldo e musicale
- Compressori a un pulsante di facile utilizzo in qualità da studio con LED di controllo in tutti i canali mono
- Unità effetti DSP a 24 bit con 16 effetti modificabili, funzione tap e impostazioni utente memorizzabili
- L'interfaccia audio USB integrata permette la registrazione e la riproduzione tramite computer (PC e Mac)
- Rilevamento intelligente e rimozione della retroazione
- La cancellazione vocale consente di filtrare facilmente le parti vocali per le applicazioni di karaoke
- Impressionante effetto surround stereo 3D per un'esperienza sonora vivida
- Equalizzatore grafico a 9 bande con fader illuminati per l'uscita del mix principale e del monitor
- 3 invii AUX per canale: pre-fader AUX 1 per monitoraggio, pre-fader AUX 2/post-fader commutabile per effetti esterni o monitoraggio, post-fader AUX 3 per effetti interni
- 2 sottogruppi con uscite separate per ulteriori opzioni di routing
- 2 Stereo AUX Returns utilizzabili come ingressi di linea aggiuntivi
- LED a clip in tutti i canali
- Interruttore di routing per mute, main mix, sottogruppo e solo/PFL in tutti i canali
- Uscite totali simmetriche tramite prese jack da 6,3 mm e prese XLR rivestite in oro
- Uscite per monitor e cuffie con routing di ingresso flessibile
- Ingresso CD/Tape con possibilità di routing su uscite totali o monitor/cuffie, uscita CD/tape
- Preciso indicatore di livello a LED a 12 cifre
- Lampada da tavolo collegabile tramite presa BNC
- Processore di effetti controllabile a distanza tramite interruttore a pedale esterno
- Tensione virtuale +48 V, commutabile centralmente
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 2 cifre
- The device can be connected via USB to the PC
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; Concerti/FOH's; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x mixer, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Cavo USB, 2 x angolo

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >110 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz |
| DSP: | Processore di segnale digitale 24 bit with 16 effects |
| Tensione virtuale: | 48 V DC |
| Impedenza: | Ingresso: microfono 2,6 kOhm , sim. Ingresso: line 10 kOhm , sim. Ingresso: 2-Track 10 kOhm Ingresso: AUX returns 10 kOhm , sim. Inserito: 10 kOhm , non sim. |
| Gain: | Ingresso: variabile |
| Attenuazione di diafonia: | >89 dB |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 2 cifre |

| | |
|---------------------------|---|
| Controlli: | Encoder, Interruttore di rete, interruttore di tensione virtuale |
| LED di stato: | Indicatore del livello master, clip, riduzione del guadagno, Mute, Tensione virtuale; power |
| Collegamenti: | <p>Lampada via 1 x BNC (F)</p> <p>Ingresso: microfono via 6 x XLR a 3 poli</p> <p>Ingresso: line via 14 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Ingresso: 2-Track via 1 x RCA stereo</p> <p>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Uscita: rec. via 1 x RCA stereo</p> <p>Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli</p> <p>Uscita: Master via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Uscita: Sottogruppi via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Uscita: AUX sends via 3 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Uscita: interruttore a pedale via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Uscita: control Room via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso</p> <p>Uscita: AUX returns via 4 x Jack da 6,3 mm (sim.)</p> <p>Inserito: Canale via 6 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso</p> |
| Canali: | <p>Canale di ingresso: 6 x Mono via XLR o jack, channel control via Fader da 60 mm, Potenziometro EQ a 3 bande con centri semiparametrici EQ ± 15dB con 80Hz/100-8kHz/12kHz, 3 Send/AUX, interruttore pre-post, compressore a un pulsante regolabile, interruttore silenzioso, interruttore per il routing dei sottogruppi bus, interruttore master di routing bus, Interruttore low-cut, regolatore panoramico, Regolatore del guadagno, interruttore singolo</p> <p>Canale di ingresso: 4 x Stereo via jack, channel control via Fader da 60 mm, Potenziometro EQ a 4 bande EQ ± 15dB con 80Hz/500Hz/3kHz/12kHz, 3 Send/AUX, interruttore pre-post, interruttore per il routing dei sottogruppi bus, interruttore master di routing bus, interruttore silenzioso, interruttore singolo, Interruttore low-cut, Manopola di bilanciamento, Interruttore di sensibilità di ingresso</p> <p>Uscita master: 1 x Stereo, channel control via Fader da 60 mm, equalizzatore grafico a 9 bande EQ ± 12dB con 63/125/250/500Hz 1/2/4/8/6kHz</p> |
| Frequenza di taglio: | Filtro passa alto 75 Hz, 18 db/oct |
| Livello massimo: | <p>Uscita: Master +28 dBu, sim.</p> <p>Uscita: Sottogruppi +22 dBu, non sim.</p> <p>Uscita: control Room +22 dBu, non sim.</p> <p>Uscita: rec. +22 dBu</p> <p>Uscita: Cuffie +19 dBu, non sim.</p> <p>Uscita: AUX sends +22 dBu, non sim.</p> |
| Collegamento USB: | Type B |
| PC connect: | Via USB |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm |

Profondità: 40 cm

Altezza: 12,7 cm

Peso:

6,25 kg
