

OMNITRONIC EP-220PR Preamplificatore con lettore MP3 e radio FM

Preamplificatore universale 19" con lettore audio, Bluetooth e radio FM

Art.n.: 10007074

GTIN: 4026397641141



Prezzo di listino: 153.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Lettore audio integrato con ricevitore Bluetooth
- Slot per schede SD e porta USB
- 5 ingressi stereo line
- 4 prese RCA S/D sul retro e connettore jack da 3,5 mm sulla parte anteriore
- Interruttore sorgente audio
- Regolatori per volume, bassi e alti
- 1 ingresso microfono con controlli per volume, bassi e alti sul davanti
- 3 uscite master stereo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Centri sportivipalestre; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; installazione

audioplayer

- Bluetooth: Portata fino a 10m
- Controllabile via Bluetooth
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Antenna

Logistica

EAN / GTIN: 4026397641141

Peso : 2,26 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 5 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm , non sim. Ingresso: 20 kOhm , sim.
Colore della custodia:	Nero
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x RCA (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: line via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Ingresso canali:	5 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola 1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo
Sensibilità di ingresso:	1 V
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,8 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,87 kg
Audioplayer	
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	BLUETOOTH
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + radio FM
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz
Formato musicale:	WAV; MP3; WMA
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 16/32)