

## EUROLITE FreeDMX AP Interfaccia Wi-Fi

Interfaccia DMX Wi-Fi per app e programmi come Light Captain

Art.n.: 51860130

GTIN: 4026397564808



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Interfaccia DMX Wi-Fi per il controllo dell'illuminazione wireless dal tuo tablet o PC
- Riceve i segnali di controllo attraverso la rete e li trasmette tramite cavo alla catena DMX
- Compatibile con dispositivi iOS e Android
- La Fixture Library delle app disponibili online è costantemente aggiornata e contiene già oltre 300 dispositivi di Eurolite e Futurelight: è possibile creare facilmente nuovi profili di dispositivi tramite l'editor
- Configurazione tramite server web integrato
- Modalità access point e infrastruttura
- 1 uscita passante DMX
- Staffe di fissaggio disponibili come accessori per il montaggio su rack, su tavolo e su traversa
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; Light´J app; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Portata fino a 60m all'aperto
- Portata fino a 30m in edifici
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- In connection with ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC\_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 2 x Manuale d'uso, 1 x Antenna, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397564808

Peso : 0,72 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.05 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Grado di protezione:	IP20
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; Light´J app; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
Massima:	Fino a 60m all'aperto Fino a 30m in edifici
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Guadagno dell'antenna:	2 dBi
LED di stato:	Segnale, Pairing, Link, Sorgente del canale
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
PC connect:	Ad es. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
Misure:	Larghezza: 13 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 4,1 cm
Peso:	0,64 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)