

OMNITRONIC MA-240P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, 240 W RMS

Art.n.: 80709632

GTIN: 4026397703580



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Trasmissione musicale wireless dai tuoi dispositivi musicali (ad es. smartphone, tablet) tramite Bluetooth
- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione nelle cartelle, funzioni di ripetizione e riproduzione casuale
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 5 cifre
- Gong, commutabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Supporto, 4 x viti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703580

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

230 V AC, 50 Hz

| | |
|---|--|
| Potenza totale installata: | 480 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 240 W RMS |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >75 dB microfono >85 dB line |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Impedenza: | ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V |
| Attivazione: | Telecomando IR; Bluetooth |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Controlli: | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Regolazione del suono, audioplayer |
| Circuito di protezione: | Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento |
| LED di stato: | Power, Fault, clip, Indicatore di livello |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono |
| Formato musicale: | MP3 |
| Numero di file: | Massimo 999 |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32) |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 32 cm Altezza: 9,2 cm |
| Peso: | 6,80 kg |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |